




Um den Scanner mit der Station zu verheiraten scannen Sie die Pistolen-Werkseinstellung

Restore PowerScan® M8500 Default



Dann den Entermode

Enter Configuration



Der Scanner benötigt eine Adresse:

Set Radio Address




Geben Sie nun die Adresse ein. Sie muss 4stellig sein und zwischen 0000 und 1999 liegen. Sie finden die Codes auf Seite 32, Alternativ Scannen Sie hier einfach vier mal die 0 ein

0



Verlassen Sie den Programmiermodus mit „exit and save configuration“

Exit and Save Configuration



Verheiraten Sie die Pistole mit der Station über „bind“

Bind



Die Pistole blinkt jetzt. Legen Sie diese umgehend in die Station. Ein Piepton bestätigt daraufhin, ob das Verheiraten erfolgreich war. Der Scanner ist nun Betriebsbereit und folgender Code sollte eingelesen werden können.

Code 128



vielen Dank