

Anleitung für Prefix und Suffix am Purescan ML1



Bitte laden Sie das Handbuch unter ftp://ftp.ico.de/POS_Kassensysteme/Barcodescanner/CD%20Images/Purescan%20ml1/ runter.

Den Abschnitt für Prefix und Suffix finden Sie ab Seite 10. (Hier Pre und Postamble genannt)
Grundsätzlich funktioniert das setzen der Pre oder Postambles wie auch bei den meisten Handscannern:

- Umschalten auf den Programmiermodus mit „Start Configuration“
- Setzen von Pre oder Suffix mittels Code „Preamble“ oder „Postamble“
- Zuordnung des oder der Zeichen und ihrer Hexwerte mittels Ascii Tabelle ab Seite 53.
- Einscannen der beiden Hexwert-iffern auf Seite 56
- Bestätigen der Auswahl mit Code für „Confirm Configuration“ auf Seite 56
- Umschalten in den Lesemodus mit Code für „End Configuration“

(Es gibt auch noch den Suffix unabhängigen „Terminator“ auf Seite 6 mit Standard Endungen wie Enter, Tab oder Linefeed. Der ist eher als Schnelleinstellung zu behandeln)

Eine Beispielprogrammierung für das „&“ als Prefix sieht dann so aus:

Start Configuration; Preamble; 2; 6; Confirm; End Configuration.

Sie können mit dem Purescan ML1 aber auch Sonderzeichen einfügen.

Siehe auch: <http://wiki.ico.de/pages/viewpage.action?pageId=361571>

Der Purescan ML1 hat für eine leichtere Bedienbarkeit die ersten 32 Zeichen doppelt belegt. Je nachdem ob man Type1 (blau) oder Type2 (rot) auswählt kann man ohne große Suche direkt auf die gängigsten Sonderzeichen wie zum Beispiel die F-tasten zugreifen. (Siehe Seite 3)



Zuckmayerstr. 15
65582 Diez / Lahn

TEL 0 64 32 / 91 39-
FAX 0 64 32 / 91 39-
www.ico.de •

Der ML1 kann zum Beispiel den Pfeil nach unten ↓ (**Down**) einfügen. Das entspricht wie hier auf Seite 3 dargestellt dem Hexwert 06 im **Type 2**

Löschen Sie zunächst den werksseitigen Enter, (Carriage Return) Terminator.

Start Configuration



Start configuration

Terminator = none (Seite 6)



None

Dann Postamble setzen



Postamble

Zeichen für 0 und 6 Einscannen



0



6

Bestätigen und beenden



Confirm configuration



End configuration

Um zwischen den Typen umzuschalten nutzen Sie die Codes für Type1 oder Type2.
Type 2 unterstützt den Pfeil, (06= Down)



Type 1



Type 2



Zuckmayerstr. 15
65582 Diez / Lahn

TEL 0 64 32 / 91 39-
FAX 0 64 32 / 91 39-
www.ico.de •

KBD Wedge Character Table

	0		1		2	3	4	5	6	7
	Type 1	Type 2	Type 1	Type 2						
0			DLE		SP	0	@	P	`	p
1	SOH	Insert	DC1	F1	!	1	A	Q	a	q
2	STX	Delete	DC2	F2	"	2	B	R	b	r
3	ETX	Home	DC3	F3	#	3	C	S	c	s
4	ETO	End	DC4	F4	\$	4	D	T	d	t
5	EAQ	Up	NAK	F5	%	5	E	U	e	u
6	ACK	Down	SYN	F6	&	6	F	V	f	v
7	BEL	Left	ETB	F7	'	7	G	W	g	w
8	BS	Backspace	CAN	F8	(8	H	X	h	x
9	HT	TAB	EM	F9)	9	I	Y	i	y
A	LF	LF	SUB	F10	*	:	J	Z	j	z
B	VT	Right	ESC	F11	+	;	K	[k	{
C	FF	PageUp	FS	F12	,	<	L	\	l	
D	CR	Enter	GS	ESC	-	=	M]	m	}
E	SO	PageDown	RS	Right ALT	.	>	N	^	n	~
F	SI		US	Enter key on Num keypad	/	?	O	_	o	DEL