Purescan 1D - Funkscanner Handbuch und Einrichtung

blocked URL

Wenn Sie den Purescan ML1 geliefert bekommen liegen der Scanner, ein Empfänger, eine USB-Ladekabel USB A auf USB B und eine Empfängerverlängerung bei.

Die CD mit Handbuch und Com Treibern, (werden normal nicht benötigt), können Sie auf unserer FTP Seite finden:

ftp://ftp.ico.de/POS_Kassensysteme/Barcodescanner/CD%20Images/Purescan%20ml1/

Der Scanner ist in der Regel nicht aufgeladen. Bitte laden Sie den Scanner mit beiliegendem Ladekabel auf. Der Scanner zeigt am Kopf alle 3 leds an: Rot, Gruen und Blau. Der Scanner ist vollständig geladen, wenn nur noch die gruene LED leuchtet.

Ziehen Sie das Lade Kabel ab, (es leuchten auf dem Scanner Rot und Blau) und stecken Sie den Empfänger in einen freien USB Steckplatz an Ihrem Computer. (Weiterhin leuchten Rot und Blau)

Der Scanner ist ab Werk bereits mit dem Empfänger verbunden. Öffnen Sie ein Text Dokument an Ihrem Computer und scannen Sie einen Lebensmittel Code oder alternativ einen Code auf der Scannerverpackung ab.

Der Scanner piept bei erfolgreichem Scan einmal und das Ergebnis erscheint in Ihrem Textdokument.

Sollte der Scanner hingegen zwei mal piepen und kein Ergebnis anzeigen, so stimmt etwas mit der Verbindung zum Empfänger nicht. Bitte Überprüfen Sie ob der Empfänger richtig steckt. Es gibt in seltenen Fällen Probleme mit USB Anschlüssen, an Note- Netbooks oder auch Tablet PCs. Auch Front USB, gerade in Verbindung mit der beiliegenden Verlängerung können Fehler hervorrufen. Für eine Fehleranalyse beschränken Sie sich bitte auf einen Desktop PC und einen Mainboardseitigen, hinteren USB Anschluss.

Steckt der Empfänger richtig und eine Übertragung schlägt immer noch fehl, so gehen Sie bitte wie im Quickmanual beschrieben vor um den Empfänger mit dem Scanner zu verbinden:



- Drücken Sie den "Abzug" am Scanner und halten Sie ihn für ca 10 Sekunden gedrückt. Lassen Sie ihn los, wenn der Scanner einmalig piept.
- Drücken Sie nun direkt im Anschluß innerhalb von 5 Sekunden den Abzug 10 mal hintereinander um den Scanner in den Pairing Mode zu setzen. Der Scanner bestätigt bei Erfolg den Pairing Mode mit einem pulsartigen piepen für die folgenden 45 Sekunden. In dieser Zeit lauscht der Scanner, ob sich ein ein Empfänger findet mit dem er sich verbinden kann.
- Halten Sie nun den Knopf am **gesteckten** USB Empfänger für ebenfalls 10 Sekunden gedrückt. Nach diesen 10 Sekunden beginnt die auf der Empfängeroberseite befindliche rote LED zu blinken.
- Drücken Sie nun direkt im Anschluß innerhalb von 5 Sekunden den Knopf 10 mal hintereinander. Der Empfänger blinkt nun für 25 Sekunden pulsartig und lauscht ob er einen Scanner findet mit dem er sich verbinden kann.

Wenn sich beide gefunden haben, in der Regel geht das binnen Sekunden, hört das Piepen und Blinken gleichzeitig auf und beide Geräte sind mit einander Verbunden.

Achtung: Ein Scannen nur über das Ladekabel ohne Empfänger ist in der Regel nicht möglich.

Benötigen Sie weitere Hilfe?

Kontaktieren Sie für Pre-Sales Anfragen bitte unseren Vertrieb.

Falls Sie Unterstützung zu einem erworbenen Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Support Abteilung.

Bitte halten Sie Ihre Kundennummer und Rechnungsnummer bereit, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden.

Unsere Kontaktdaten:

- **Vertrieb**
- **Support**